

15ステップモード時

レベル	抵抗値
15	100000
14	68000
13	51000
12	36000
11	24000
10	18000
9	13000
8	9100
7	6200
6	4300
5	3300
4	2200
3	1600
2	1100
1	820

入力インピーダンス	100K
ステップ減衰量(15step)	3.0
最大減衰量(15step)	48.0
ステップ減衰量(44step)	1.1
最大減衰量(44step)	55.0

44 Step Mode3

44ステップモード時

レベル	実効抵抗値
44	100000
43	68000
42	51000
41	40476
40	36000
39	33774
38	29142
37	24000
36	22566
35	19354
34	18000
33	16320
32	14400
31	13000
30	11742
29	10359
28	9100
27	8025
26	7263
25	6200
24	5527
23	4927
22	4300
21	3965
20	3646
19	3300
18	2920
17	2539
16	2200
15	2015
14	1812
13	1600
12	1424
11	1271
10	1100
9	981
8	934
7	820
6	651
5	542
4	469
3	411
2	387
1	363

固定抵抗値の上位3ステップは除外

