

部品番号	定数	情報	備考	数量	その他
C1,C7	470/16	個体コン	330uF~1000uF	2	
C2,C3,C8	220pF	WIMA等お好みで		3	
C4,C5,C6,C10, C12,C14,C16, C18,C20	0.1	ECP-U	付属	9	
C23	1/25	PMLCAP		1	
C9,C11,C15,C 17,C19,C22	10/16	PMLCAP		6	
C13,C21	470/16	個体コン	330uF~1000uF	2	MAXでニッケミKMGの2200/16 が載せられます
CN1	端子台2P (APF-102)	P-08369 (通販コー ド)	電源 (小2p)	1	
CN3	端子台2P (APF-142)	P-08367 (通販コー ド)	電源 (大2p)	1	
CN4,CN5,CN7	PINヘッダー5P		LOUT,ROUT	3	基板を横に繋ぐ場合L字を使い ます
CN6	ピンソケット 5P	C-06360 (通販コー ド)	CN7より先に付ける	1	
CN2	丸ピンIC用ソ ケット9P	P-01016 (通販コー ド)	秋月	1	PCM入力
DSW1,DSW2	3p (KSD32)	P-09992 (通販コー ド)	秋月	2	マニュアルの写真の向きに取り 付けてください。その方が説明 しやすいので、逆に付けても読 み替えれば大丈夫です。
DSW3	2p (KSD22)	P-08922 (通販コー ド)	秋月	1	マニュアルの写真の向きに取り 付けてください。その方が説明 しやすいので、逆に付けても読 み替えれば大丈夫です。シルク の1pinが間違えています。
IC1	ICS570		付属	1	
IC2	SI8640		付属	1	
IC3	AK4497		付属	1	
JP1,JP2,JP5,JP 6	PINヘッダー3P		秋月	4	
JP3,JP4	ピンソケット 3P	C-04046等 (通販 コード)	秋月	2	5Pや8Pを切って使う
LED1,LED2,LE D3,LED4,LED6 ,LED7,LED8,L ED9	OSNG3133A	I-00563 (通販コー ド)	秋月	8	VF2VのLED
LED5	OSB5YU3Z74A	I-11578 (通販コード)	付属	1	選別したVF3.6VのLED 1.8V生 成用
R5,R6,R7,R29, R31	33	チップ	付属	5	

R2,R9,R10,R11,R12	100	REY等お好みで		5	
R4	3.3k	REY等お好みで		1	
R1,R3,R8	680	REY等お好みで		3	
R13,R14,R15,R16	2k	REY等お好みで		4	
R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24,R26,R27	4.7k	チップ裏面	付属	10	
R25,R28	4.7k	チップ裏面	付けない	2	
R30	33k	チップ裏面	付属	1	
Tr1,Tr3,Tr5	2SA1015など	I-06734 (通販コード)	秋月	3	
Tr2,Tr4,Tr6,Tr7,Tr8	2SC2655,2SC2383など	I-08746、I-09919 (通販コード)	秋月	5	