

番号		値			
R1,R19,R21	3	47K	REY1/4W	未実装	
R2,R3,R4	6	75	REY1/4W	未実装	C受けて使う場合実装
R22,R23,R24	6	75	REY1/4W	未実装	パルストランスで受ける場合に実装
R5,R6,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,64,R65	12	47K	チップ抵抗1608サイズ	付属(取り付け済み)	
R7,R26,R27,R52,R53,R55,R56,R57,R58,R59,R60,R61,R62,R8	13	10K	チップ抵抗1608サイズ	付属(取り付け済み)	
R8	1	3K	REY1/4W	未実装	
R16,R17,R18,R20,R44,R45,R46,R47,R48,R49,R50,R51,R69,R70,R71,R72	16	47	REY1/4W	未実装	
R25,R28,R29,R30,R40	5	100	REY1/4W	未実装	
R31,R32,R33,R34,R35,R36,R41,R42,R43,R54	10	330	チップ抵抗1608サイズ	付属(取り付け済み)	
R37,R38,R67	3	220	REY1/4W	未実装	
R39,R63,R66	3	1K	REY1/4W	未実装	
R68		0	フェライトビーズ	未実装	フェライトビーズや10uHくらいのインダクターを付けます、入手が困難な場合はただの線で繋いで下さい
RA1,RA2,RA3,RA4	4	33	抵抗アレイ	付属(取り付け済み)	
C1,C2,C3,C4,C26,C51,C56,C59	8	0.01uF	フィルム	未実装	
C5,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17,C19,C21,C22,C24,C58	17	0.1uF	チップコンデンサ1608サイズ	付属(取り付け済み)	
C30,C32,C40,C42	4	0.1uF	チップコンデンサ1608サイズ	未実装	基板裏面必ず取り付けて下さい
C6	1	47uF	OSコン	未実装	CS8416ばらつきがあるため47ufか100ufを取り付けて下さい
C7	1	0.022uF	フィルム	未実装	
C8	1	1000pF	フィルム	未実装	
C9,C10,C20,C23,C25,C27,C44,C45,C50,C57	10	10uF/16V	OSコン	未実装	
C18	1	100uF/16V	OSコン	未実装	
C28,C29,C31,C33,C34,C35,C36,C37,C38,C39,C41,C43,C46,C47,C48,C49,C52,C53	18	0.1uF	チップコンデンサ1005サイズ	付属(取り付け済み)	
JP1,JP2,JP3,JP4,JP5,JP6,JP7,JP8,JP10,JP11,JP12,JP13,JP14,JP15,JP	15		シングルインライン2P	未実装	

JP9,JP18,JP19,JP20,JP21,JP22,JP23	7	シングルインライン2P	未実装	
CN1	1	端子台3P	未実装	
CN2,CN3,CN8	3	端子台2P	未実装	
CN4,CN5,CN6	3	デュアルインライン8P	未実装	
CN7	1	デュアルインライン10P	未実装	FPGAのROM焼き用なので普通はいりません
IC1	D	EP2C5T144C8N	付属(取り付け済み)	
IC2	R	TC74ACT541F	付属(取り付け済み)	
IC3	R	IS61LV51216	付属(取り付け済み)	
IC4		LM317	未実装	
IC5		TA48M033F	未実装	
IC6	D	EPCS1S18	付属(取り付け済み)	
IC7	D	CS8416	付属(取り付け済み)	
IC8		TA48M05F	未実装	
IC9	R	TC7SH125FE	付属(取り付け済み)	
TR1,TR2,TR3,TR10	3	2SC3291 (2SC3421でもOK) 2SA1208	未実装 未実装	
TR4,TR5,TR6,TR7,TR9,TR11		2SC2910	未実装	
TR8		2SC1815	未実装	
LED5		VF1.9V程度のLED	付属	1.2V系はLEDを合わせるのが難しいのでこちらで選別した物を添付します
LED1,LED2,LED3,LED15,LED16,LED17,LED18		VF2V程度のLED	未実装	
LED6,LED7,LED8,LED9,LED10,LED11,LED12,LED14	R	SML-310PT	付属(取り付け済み)	
LED13		VF2V程度のLED	未実装	
X1	R	KC7050B22.5792C31A00	付属(取り付け済み)	
X2	D	CWX813-049.152M	付属(取り付け済み)	
X3		X1と排他(11.2896MHz等)	未実装	
X4		X1と排他(MHz等)	未実装	
L1		フェライトビーズ(千石の地下で売っている10uHのLA L03NA 100KでもOK、0でもOK)	未実装	
L2		フェライトビーズ(千石の地下で売っている10uHのLA L03NA 100KでもOK、0でもOK)	未実装	
L3		フェライトビーズ(千石の地下で売っている10uHのLA L03NA 100KでもOK、0でもOK)	未実装	