

オシレータ合体基板部品表

番号	部品	備考	数量
C1	0.47-1uF		1
C2	470pF	ノイズとり	1
R1	200		1
R2	100		1
R3	1K		1
TR1	2SC2910		1
TR2	2SA1208		1
LED	LED	VF 2V	4

組み立てについて

トランジスタについて

2SA1208/2SC2910の組み合わせを標準としますが、下記の品も使えるはずですが、検証はしてません。自己責任でどうぞ。

2SA1209/2SC2911, 2SA1210/2SC2912, 2SA999/2SC2320

2SC1826は、2SC2336あたりでOKでしょう。でも、2SC1826を推薦します。

LEDについて

5Vくらいに調整してください。

LEDは、結構ばらついているので追い込めると思います。

電源について

DACのデジタル段のデカップリングコンデンサの+Vから、オシレータソケットの2,3番ピンに、ジャンパ線を引いて下さい。給電はこれにより行います。

たとえば、1541epilogueならばC49の+から、1543 8パラならばC17の+から引きます。